## Evo\_E+ PC 秤 Windows 系统及驱动安装指导

## 一、WinXP、Win7系统安装说明

WinXP系统在安装前需要进行以下特殊设置,设置后即可正常安装。 Win7系统对于 IDE 和 AHCI 都支持,但建议选择 AHCI,工作性能更优。 PC 秤在出厂时默认设置为 IDE 模式。

开机按 DEL 键进入 BIOS 设置,切换到 Advanced 页,按下图 1-4 的顺序进行设置并保存。

Hule Advanced Discret Evol Decurit	Advanced	y - copyright (C) 2012 America	an Megatrends, Inc.
ACPI Settings     Trusted Computing     CPU Configuration	SATA Porto SATA Porti	TOSHIBA MK2576 (250.008) Not Present	Select a configuration for SATA Controller.
<ul> <li>Miscellaneous</li> </ul>	SATA Controller(s)	(Enabled)	
► IDE Configuration	Configure SATA as 2	[106]	
<ul> <li>SHART Settings</li> <li>H83627H Super ID Configuration</li> <li>Hodule COM Port Configuration</li> <li>H/W Monitor</li> <li>Serial Port Console Redirection</li> </ul>	Image: Select Screen Tail         AHCI         AHCI         安装WinXP,选IDE         安装Win7,选AHCI         4         Fai: Select Intel         Fi: General Help         Fi: Save & Fiit         Fait Save & Fiit		

## 二、驱动安装步骤

01、触摸屏驱动,双击 EloSetup.exe 运行,然后在弹出的界面上依次点击"下一步",直到出现以下 界面,再选中"安装 USB 触摸屏驱动程序"(千万不能选"安装串行触摸屏驱动程序",否则串口

Elo 触摸屏安装程序 (Version 4.8.7b)			
	_		
交迎使用 Elo 触摸屏安装程序 於迎使用 Elo 触摸屏安装程序 此程序将在您的计算机上安装 Elo USB 和串行触摸 屏驱动程序。强烈建议在运行此安装程序之前退出 所有 Windows 程序。	欢迎使用 Elo 触摸屏安装程序 此程序将在您的计算机上安装 Elo USB 和串行触摸 屏驱动程序。强烈建议在运行此安装程序之前退出 所有 Windows 程序。		
🗌 安装串行触摸屏驱动程序			
✓ 安装 USB 触摸屏驱动程序			
〈上一步 下一步〉 取消			

然后再一直点"下一步",直至安装完成。

02 显卡驱动,根据屏幕尺寸选择进入相应目录下的 IEMGD\_HEAD\_Windows 子目录,并双击 WindowsDriverSETUP.cmd 进行安装,在安装过程中如果提示如下对话框,请点击"仍然继续",以 便继续安装,直至安装完成。

软件安装	
1	您正在安装的软件没有通过 Windows 徽标测试, 无法验证 它同 Windows XP 的相容性( <u>告诉我为什么这个测试很重要。</u> )
	继续安装此软件会立即或在以后使系统变得不稳定。 Bicrosoft 建议您现在停止此安装,并同软件供应商 联系,以获得通过 Windows 被标测试的软件。
	[[[仍然继续 [ <u>C</u> ]]] 停止安装 [ <u>S</u> ]

03、网络驱动,双击运行;

04 音频驱动,直接双击,然后按提示进行安装;

05 EAPI 驱动,直接双击"05-K-Station\_2\_R11\_x86\K-Station\_2\_R11\_x86.msi"中的安装程序,并依 次点击窗口中的"下一步",当弹出如下对话框时,选择"是"。

Device Dr	iver Install 🔀 🔀			
?	Your machine is already using the best device driver. Would you like to override it with the Kontron Embedded Modules GmbH (KCPLD) System (10/15/2012 5.2.0.0) device driver?			
	<u> そい</u> 西回			
安装完	成后,将 <mark>jida.dll</mark> 更新到 c:\windows\system32 目录中。			
最后双	击 kontron.cer 导入数字证书。			

06 如果客显屏是 5.7",则需要按下图设置。

C:\Evo_E+\WinXP\06-GraphicDriver\display_12Inch\IEMGD_HEAD_Windows\Utilities				
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(I) 帮助(H)				
地址(D) Can D:\Evo_E+\WinXP\06-GraphicDriver\display_12Inch\IEMGD_HEAD_Windows\Utilities 🗾 🔁 转到				
	🔌 🕑			
Internal display_lice emgd_crg.exe emgdgui.dl EMGDGUI.exe e	mgdui.dll Setup.exe			
J 描述: Intel Embedded Media and Graphics Driver GUI 公司: Intel Corp. 308 KB	- ■ 我的电脑			
🗟 EMGDGUI	× MGDGUI			
Display Attributes Color Correction Driver Info Display Config Display Status Display Config DISPLAYO (outend ) DISPLAYI	Display Attributes Color Correction Driver Info Display Config Display Status Display Config DISPLAYD (certand ) DISPLAY1			
Primary Display DISPLAYO Secondary DISPLAY1	Primary Display DISPLAYO Secondary DISPLAY1			
Display Configuration Display DISPLAYO (extend) DISPLAY1	Display Configuration Display DISPLAYO ( extend ) DISPLAY1			
Primary Mode Resolutio 800x600@60 🔽 Bit 32 💌	Primary Mode Resolutio 800x600@60 V Bit 32 V			
Secondary Mode Resolutio 640x480@60 V Bit 32 V	Secondary Mode Resolutio 640x480@60 V Bit 32 V			
Port DISPLAYO Rotate O Port Enabled Flip None	Port DISPLAY1 Rotat: 180 V Port Enabled V Flip None V			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>确定 取消</b> 应用 ( <u>k</u> )			
显示 雇性 ? 🗙	显示 雇性 ? >			
主题 桌面 屏幕保护程序 外观 设置	主题 桌面 屏幕保护程序 外观 设置			
拖动监视器图标以便与监视器的物理设置匹配。	拖动监视器图标以便与监视器的物理设置匹配。			
<b>1</b> 2 显示 @):	<u>1</u> 2			
<ol> <li>Intel Corporation Atom? N2000/D2000 Series Embedded N&gt;</li> </ol>	2. Intel Corporation tom? N2000/D2000 Series Embedded N			
屏幕分辨率(S)     ●				
✓ 将 Windows 桌面扩展到该监视器上 (g)       识别 (g)     疑难解答 (g)     高级 (y)	✓ 将 Windows 桌面扩展到该监视器上 (2)       识别 (2)     疑难解答 (2)     高级 (Y)			

07 在以上驱动全部驱动重启后

如果是 winxp 系统,则还有一个未知设备,这个是 HDMI 的音频设备,官方暂时没有 XP 的驱动。加上秤本身也没有 HDMI 输出,因此这个设备并不需要。在设备管理器里面右击并停用此设备。

如果是 win7 系统,再安装一下主板驱动程序 "06-Chipset-Intel\_INF\_Update\_Utility\_AllOS\_v9.2.2.1034"。